Lab1-Note by TA

□ $P=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}|x(t)|^2dt$, $E=\lim_{T\to\infty}\int_{-T}^{T}|x(t)|^2dt$

- Finite energy ⇒ average power = 0 : energy signal
- Finite power ⇒ energy → ∞ : power signal.

□ Energy Spectral Density ⇒ ESD = $|X(f)|^2$

→ Parseval's Relation

$$E_{xx}=\int_{-\infty}^{\infty}|X(f)|^2df=\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2dt$$

□ Power Spectral Density ⇒ $S_{xx}(f)=\lim_{T\to\infty}\frac{|X_T(f)|^2}{2T}$, $X_T(f)=\int_{-T}^{T}x(t)e^{-j2\pi ft}dt$

$$P_{xx}=\int_{-\infty}^{\infty}S_{xx}(f)\,df$$

→ power 시간에 대해 적분 = energy

ESD를 주파수에 대해 적분 = energy
PSD를 주파수에 대해 적분 = power

PSD : spectrum analyzer 등에서 측정
power : power meter 〃

$x_{측정}(t)\cong h_{p.m}(t)*x_{sig}(t)$

↳ 한정된 대역폭

□ $P_{dBm}=10\log_{10}P_{mW}$, $P_{dBW}=30+P_{dBm}$

$P_{out}=\underbrace{P_{sig}}_{(-10dBm)}-L_{att}+G_{VGA}$ @ $f_c=433.92MHz$

G_{VGA} (0dB ~ 30dB . 5dB 단위) … 1[개의 값]
$L_{att}=10dB$

L_{att} (10dB ~ 90dB 10dB 단위) … 2[개의 값]
$G_{VGA}=10dB$

" $P_{out}=\boxed{?}+G_{VGA}-L_{att}$ "

↑ dBm ↑ dBm ↑ dB ↑ dB